

DC 0~100V 三線式直流電壓錶頭 SJ-DC056V-B

本電壓表配戴標準外殼，體積輕巧，量程直流 DC 0~100V，打破常規電壓表，是最新款設計。可工作於 5V、9V、12V、24V 等，無需穩壓。方便接入汽車/電動車/摩托車車內線路，具有反接保護功能，線接反不會燒毀。用於監視電瓶電壓，及時掌握電瓶電壓狀態，也可用於其它產品電壓測量用途。注意兩線使用最高輸入電壓不能超過 30V，否則會有燒毀的危險。

技術參數

二線工作電壓：4.0~30V(具有反接保護功能)

二線檢測電壓：4.0~30V

三線工作電壓：4.0~30V(具有反接保護功能)

三線檢測電壓：0.0~100V

工作電流：□ 60mA

顯示方式：0.56" LED，紅色

外型尺寸：48 x 29 x 22 mm(長 x 寬 x 高)

安裝開孔：45.5 x 25.5 mm

測量速率：≥ 200mS/次

測量精度：0.3%

極限工作條件

低工作電壓：+4.0V

最高工作電壓：+30V

工作溫度：-10 ~ +65°C

三線接線方式

