

**設定鍵位置圖**



**一、查遙控器廠牌外觀圖設定方法 (請參考遙控器外觀對照圖)**

- 遙控器裝上電池後，先按住設定鍵「A」不放，再按下設定鍵「B」。
- 液晶畫面出現 3 位數字並且閃爍。
- 請輸入您要設定的廠牌 3 位數字代碼。例：廠牌為「日立」，代碼為「004」。
- 輸入代碼後約 3 秒，液晶畫面數字會自動消失，記憶完成。
- 再按下電源鍵後，操作主要功能按鍵 (例如：溫度、風量、功能) 可正常使用，表示此組代碼為正確，即設定完成。若無法遙控，請選擇其它代碼並重覆 1-4 步驟。

請登錄您可以完成設定的廠牌及代碼

廠牌	
代碼	

**警告：**本遙控器外觀對照圖僅供參考，請勿斷片來源錯誤。若所設代碼而無法遙控時，請另改用廠牌代碼表 (P2) 來進行設定。

**二、廠牌代碼設定方法 (請參考 P2 廠牌代碼表) ※建議先用代碼設定**



- 遙控器裝上電池後，先按住設定鍵「A」不放，再按下設定鍵「B」。
- 液晶畫面出現 3 位數字並且閃爍。
- 請輸入您要設定的廠牌 3 位數字代碼。例：廠牌為「大同」，第一組代碼為「016」。
- 輸入代碼後約 3 秒，液晶畫面數字會自動消失，記憶完成。
- 再按下電源鍵後，操作主要功能按鍵 (例如：溫度、風量、功能) 可正常使用，表示此組代碼為正確，即設定完成。若無法遙控，請選擇其它代碼並重覆 1-4 步驟。

請登錄您可以完成設定的廠牌及代碼

廠牌	
代碼	

**三、手動搜尋設定方法 (未知廠牌代碼時使用)**

- 遙控器裝上電池後，先按住設定鍵「A」不放，再按下設定鍵「B」。
- 液晶畫面出現 3 位數字並且閃爍。
- 按設定上下鍵，選擇廠牌代碼 (001-758)。當手動搜尋找到代碼時，冷氣電源會自動開啓。
- 找到廠牌代碼後，先按住設定鍵「A」不放，再按下設定鍵「B」。液晶畫面消失。
- 再按下電源鍵後，操作主要功能按鍵 (例如：溫度、風量、功能) 可正常使用，表示此組代碼為正確，即設定完成。若無法遙控，請選擇其它代碼並重覆 1-4 步驟。

請登錄您可以完成設定的廠牌及代碼

廠牌	
代碼	

**四、全自動搜尋設定方法 (未知廠牌代碼時使用)**

- 遙控器裝上電池後，先按住設定鍵「A」不放，再按下設定鍵「B」。
- 約 3 秒，螢幕上出現「令」，再放開電源鍵，3 位數字代碼會跳動，即開始自動搜尋。
- 當冷氣機被開啓時，要在 1.5 秒內，按下任何一鍵做鎖定動作。
- 再按下電源鍵後，操作主要功能按鍵 (例如：溫度、風量、功能) 可正常使用，表示此組代碼為正確，即設定完成。若無法遙控，請選擇其它代碼並重覆 1-3 步驟。

**溫馨提示：**本遙控器內建代碼組數很多，因此進行自動搜尋時，搜尋時間會很久，敬請耐心設定。

出現發射符號，放開電源鍵

數字跳動開始自動搜尋。

(時間從數秒到 15 分鐘)

請登錄您可以完成設定的廠牌及代碼

廠牌	
代碼	

<http://www.ji>



# 《冷氣機廠牌代碼表》

※本表按廠牌英文字順序排列  
※大廠牌用紅字表示

項次	廠牌	項數	代碼	項次	廠牌	項數	代碼
1	ADC(愛德龍)	8	021.027.032.054.070.113 202.427	29	EZ	1	105
2	ADDISON(愛迪生)	5	023.449.477.481.628	30	FIRST	1	130
3	AMADUS(阿碼迪斯)	2	002.538	31	FORMOSA	4	001.031.052.431
4	AOC(愛德蒙)	6	005.054.068.069.178.669	32	FRIGIDAIRE(富及第)	7	028.068.069.096.432.534.535
5	APTON(艾普頓)	36	002.019.021.022.027.028.031.032.051.052 054.080.090.140.146-149.176.199-202.206 384-398.453.454.482.546.557.616.633.722	33	FROST(冰點)	22	026.034.035.045.056.057.063.065.071. 072.078.124.137.198.297.298.299.300. 301.459.460.461.462.490.491.525.556 676.605.674.677.682.725.726
6	ASTAR(亞星)	5	058.203.243.483.574	34	FUCHIN(府城)	4	001.031.052.442
7	ATISA	5	026.198.403.484.575	35	FUJIMARU	4	026.198.382.383
8	AUX	1	155	36	FUJITSU(富士通)	49	003.034.035.066.067.077.078.123.151.182.180 220.321.322.324.324.325.326.327.328.329.482 483.484.205.245.245.244.297.298.330.331.336.637 607.608.609.690.728.730.738.742.743
9	BAILI(百立)	4	001.031.052.393	37	FULLNESS(富井)	1	163
10	BESTECH	6	022.027.032.054.080.202	38	FUNAI(船井)	3	124.163.567
11	BLUESKY(藍天)	3	026.198.685	39	GE(奇異)	11	001.011.028.030.061.079. 150.159.347.480.544
12	BROS	7	001.031.052.210.445.592.723	40	GIBSON(吉普生)	40	002.010.011.024.031.052.058.068.069.079.090 096.098.118.143.178.182.203.411.412.413.414. 495.496.520.533.541.606.632.638.639.719
13	BROTHERS(兄弟)	12	001.021.026.031.052.198.404 405.406.407.587.485.585	41	GLEER(格力)	11	011.021.027.031.032.037.052 054.113.202.374
14	CARRIER(開利)	16	007.008.059.068.069.073.099.115 140.178.330.331.527.550.714	42	GOLDSTAR(金星)	5	108.173.192.334.497
15	CHEBO(誠寶)	9	022.027.032.054.080.104. 202.486.566	43	GOLD STAR(金大星)	16	001.021.023.027.031.032.052.054 113.202.219.428.429.430.610.686
16	CHINLAN(春蘭)	1	57	44	GREEN(格力)	7	037.122.124.127.375.376
17	CLAIRE	4	010.011.079.249	45	GREE	3	037.127.377
18	COLONIA	7	010.013.030.363.364.456.583	46	HAIER(海爾)	7	136.198.425.426.498.612.693
19	COLROLLA	12	021.026.027.032.054.080.113 198.202.361.362.611	47	HANSA(華菱)	12	001.031.052.114.176.201. 206.230.463.499.619.684
20	CORONA(可樂娜)	9	011.014.064.065.079.112 186.359.360	48	HASIDA(春僑田)	3	068.118.143
21	CROWN(王冠)	29	021.022.023.026.027.032.054.068.069.080 113.118.120.143.198.202.219.248.417.418 419.420.457.552.555.607.625.629.713	49	HERLAN(禾聯)	20	010-015.030.068.079.092.105.116 118.138.143.159.271.272.671.717
22	DAEWOO(大宇)	3	336.458.543	50	HELION	1	022
23	DAF	3	026.198.450	51	HISENCE(海信)	2	026.398
24	DAIKIN(大金)	17	001.028.029.031.052.081.107.128 156.157.174.318.319.320.488.559	52	HITACHI(日立)	23	003.004.012.094.095.123.162.180.211 257.258.259.260.464.500.542.640.678. 694.736.740.741
25	DEI(得意)D&G(得仕林)	11	105.120.180.219.239.396.397 489.549.558.724	53	HITEC(海帝)	8	003.033.162.214.221.222 501.641
26	DUCKER(達可)	7	022.027.032.054.080.202 204.451	54	HONG CHU(宏竹)	8	010.011.014.068.079.118. 143.240
27	ELLCHLOR	3	001.031.052	55	HONGIN(鴻駿)	3	060.062.207
28	ETHER(宇瑟)	7	001.021.027.032.054 113.202	56	HSAN JING(三井)	3	001.052.389



# 〈冷氣機廠牌代碼表〉

※本表按廠牌英文字母順序排列  
※大廠牌用紅字表示

廠次	廠牌	型號	代碼	廠次	廠牌	型號	代碼
57	HOWGIE(豪記)	3	001.031.052	86	POLAR AIR	3	023.390.512
58	JANGPON(瑞寶)	7	007.006.010.011.059.159.416	87	PRINCE(王子)	10	021.027.032.054.080.113. 120.202.443.444
59	JOTAI(丸太)	3	001.031.052	88	PROTON(普騰)	14	019.020.068.069.100.118.143 170~172.179.284.285.718.739
60	JUNLING(峻菱)	16	010.011.013.014.019.030.079. 123.178.371.372.373.551	89	PROTEC(普美)	8	021.027.032.054.113. 185.202.291
61	KADEH(康得利)	3	010.011.079	90	REALISE(瑞林)	5	025.026.158.208.231
62	KAMPO(康寶)	8	026.182.198.394.395.547. 579.692	91	ROYAL(皇家)	11	001.010.011.014.031.052 079.178.421.422.423
63	KINLIN(金菱)	5	001.011.031.052.238	92	SAISON	3	001.031.052
64	KL	2	186.452	93	SAMFAM(昇凡)	4	001.031.052.242
65	KTAIKIN(永穩)	2	031.052	94	SAMPO(聲寶)	28	010~012.026.039.068.079.087.088.118 124~126.137.143.159.181.215.268.269 270.513.560.573.609.621.731.732
66	KOLIN(歌林)	23	026.084.085.093.101.111.120.158 198.183.184.198.219.247.273.274 278.465.466.504.508.580.679	95	SAMSUNG(三星)	11	110.151~154.193.335.514. 537.617.703
67	LG(樂金)	14	026.108.109.173.192.198.332.333 502.530.569.635.672.696.711	96	SANYO(三洋)	39	005~009.016.017.031.036.052.059.070.082.083 087.093.119.140.156.179.180.208.218.219.261~ 267.472.479.515.516.517.536.634.644
68	MAXE(萬士益)	27	010.011.013.014.028.029.027.030.031 064.029.040.113.120.134.135.137.138 188.202.219.433.434.470.697.734.735	97	SANSUI(山水)	4	001.031.179.223
69	MAZHA(三葉)	1	467	98	SAPORO(沙普羅)	8	022.027.032.054 080.160.202.246
70	MICOM	1	105	99	SENSOR	1	103
71	MIDEA(美的)	10	018.033.055.212.448.620.468. 503.590.601.680	100	SHARP(夏普)	16	076.136.162.183.194.195.337.338 339.340.341.342.518.519.645.706
72	MILLER	3	013.030.621	101	SHINING(上海雙獅)	1	201
73	MITSUBISHI(三菱電機)	36	036~050.106.167.178.189.213 303~307.489.470.479.515.517.519 514.586.600.604.610.667.668.671	102	SHIN LIN(新菱)	3	001.031.052
74	MITSUBISHI(三菱重工)	27	036~050.190.191.308~317	103	SINOLL(新諾)	1	614
75	MITSUBA(三菱)	43	001.007.008.019.021.026.027.030.031.032 051~062.068.096.113.118.143.178.186.198 202.203.292~296.304.595.581.683.696.727	104	SONKOR(松格)	7	010.023.024.079.117.142.227
76	NEOKA(新禾)	21	001.002.007.008.010.011.014.031 052.054.059.079.140.159.209.350 351.352.353.508.620	105	SOWA(首華)	33	002.012.013.016.017.021.022.025~027.030.054 068.080.086.118.143.150.179.190.198.202.216. 286~289.502.571.587.622.646.691.716
77	NIKKO(日光)	4	013.150.392.666	106	STAR FLAG	2	028.225
78	NIKEN(日元)	9	013.030.037.039.124 145.445.446.509	107	SUMMER	3	520.547.708
79	NIKOTOH(旭光)	3	059.198.599	108	SYNCO(新格)	12	001.011.014.016.017.078. 079.348.349.473.582.648.707
80	NLSEI	4	058.203.229.642	109	SYNTIER(新帝)	3	003.162.618
81	NORM(新典)	17	021.024.026.027.032.080.113.120.121 144.198.202.232.233.471.508.661	110	TACICO(大砂谷)	7	001.013.030.031.052 179.224
82	NEWAVE(菱威福)	6	001.019.031.052.179.302	111	TAN LIN(台林)	4	001.031.052.436
83	OCEANAIR(尚洋)	8	001.010.011.031.052.079 105.228	112	TAI-SO(台朔)	4	026.198.409.649
84	PANASONIC(國際)	35	001.031.052.113.114.126~133.139 176.178.201.206.217.229.231.252 253.264.310.311.317.327.328.354.508. 513.673.700.720.733.744	113	TAIXIN(大放)	3	123.399.565
85	PINSO(品首)	3	001.031.052	114	TAIYO(泰陽)	6	013.030.096.178.401.402



# 《冷氣機廠牌代碼表》

※本表按廠牌英文字首順序排列  
※大廠牌用紅字表示

廠牌	廠牌	代碼	廠牌	廠牌	代碼
115 TATUNG(大同)	17	016.017.018.026.033.102.198.216. 276.277.521.615.650.688.705.710.721	139 松冷	3	001.031.052
116 TCL(王牌)	3	039.205.651	140 地中海	6	002.026.437.623.665.701
117 TECO(東元)	23	002.015.018.033.049.074.075.090 091.098.102.159.177.178.218.255 256.594.662.653.654.709.729	141 中興資訊家	25	007.008.019.026.059.064.118.124 140.143.150.179.196.378.379.380 381.528.594.591.624.626.667.670.715
118 TEAR(泰瑞)	2	123.400	142 安富生	2	178.391
119 TFC(旭光)	25	007.008.013.026.030.035.039.058 124.197.198.203.205.354-358.474 561.589.655.656.675.704	143 太亞	6	021.027.032.054.113.202
120 TOP	2	475.553	144 龍禾	8	022.027.032.054.080.096 202.408
121 TOSHIBA(東芝)	26	008.018.033.059.140.164-169 212.278-283.476.522.593.608 629.658.659.695	145 文萱	1	144
122 TRANE(全宏)	5	023.026.159.198.660	146 松洋	8	014.010.011.068.079. 118.143.365
123 TWNICHI(大津)	4	001.031.052.410	147 松林夏	19	002.010.011.014.021.027.032.054.068.070 079.113.118.143.202.367.388.389.370
124 TOPPING(國品)	8	012.039.068.118.143.159 545.657	148 松靜	4	001.031.052.366
125 U-POINT	3	013.030.415	149 惠爾	2	159.424
126 VENUS	2	124.661	150 吉星	9	021.022.027.032.054. 080.113.202.447
127 WHIRLPOOL(惠而浦)	30	001.002.021.027.031.032.052.054.068.098 096.090.098.113.118.143.150.196.202.218 343-349.523.524.563.602.663.664	151 川岩	8	021.027.032.054 080.113.202.226
128 WELL FOR	6	021.027.032.054.113.202	152 超技	4	001.031.052.241
129 WESTINGHOUSE(西屋)	25	002.011.011.021.030.039.01.07 090.1.141.17.178.182.19.23 18.2.238.236.207.562.563.562.702	153 小金剛	4	001.031.052.244
130 YORK	5	003.023.032.162.441.649	154 國際通	4	001.031.052.245
131 優沙	4	007.010.011.079	155 省王	1	026
132 良峰	6	013.030.053.061.150.290	156 日寶	3	010.011.079
133 新三葉	4	001.031.439.440	157 名隆	6	001.010.011.031.052.079
134 新容威	5	001.031.052.439.440	158 日菱	6	022.027.032.054.080.202
135 威菱頓	4	001.031.052.438	159 東菱	6	022.027.032.054.080.202
136 普奕	1	032	160 唐漢	3	078.666.712
137 諧泰	3	001.031.052	161 科朗	2	187.213
138 長映	1	001	162 LCD 無顯示代碼	8	088.091.097.098.109. 121.150.214

以上廠牌名稱及商標，皆各屬原公司所有

## 特別說明

輸入有些代碼，「螢幕」會發生下列情形：



螢幕只出現「**⏻**」符號，  
但可開機正常操作，  
並無損壞。請勿退回

(老舊型冷氣機是無液晶螢幕顯示功能)

☞ 輸入下列代碼時 088,091,097,098,109,121,150,214

## 注意事項

- (1) 出廠時，廠牌代碼已經設定為「001」。
- (2) 若冷氣機不具有某些功能(如：自動、睡氣、除濕、送風等)，在功能選擇時，則畫面不會出現。
- (3) 更換電池後，竟重新設定，如無法遙控請再設定一次。
- (4) 如果上列四種設定方法皆無法開啓，請退回經銷商。
- (5) 長時間不使用時，請取下電池，以防漏液損害遙控器。
- (6) 請妥善保存本說明書，以備日後使用。