

產品規格

- 1.電 壓：AC110V / 220V(共用)
- 2.最大負載：LED燈泡10W，省電燈泡30W。
(不適用於鎢絲燈泡)
- 3.偵測距離：最大約8公尺。
- 4.偵測角度：夾角100度、圓周360度可調。
- 5.感度調整：可調靈敏度，一般環境在5位置即可，數字越大越靈敏。
- 6.日夜調整：1於白天夜晚皆可動作，3約於黃昏時刻或夜晚但稍有燈光環境下才會動作，5以上則需於完全無光線才會動作，數字越大需越暗(大約值)。
- 7.時間調整：6秒至12分鐘無段調整，1約6秒，3約3分鐘，5約5分鐘，9約12分鐘(大約值)。
- 8.本產品送電後需溫機50秒，閃爍三次後才開始正常動作。
- 9.產品尺寸：100x100x66mm。

注意事項

本機禁止裝設在以下場所，以免誤動作：

- 1.室外各處場所。
- 2.會產生熱源的場所。
- 3.冷氣出風口、電扇出風口。
- 4.有玻璃阻隔在本機與人員之間。
- 5.避免陽光直接照射。
- 6.避免急劇的溫度變化。
- 7.避免強烈的振動。
- 8.勿接上超過本機的額定負載。

⚠ 安裝前請先關閉電源，以免觸電危險！

細部功能名稱

